






Этот документ является собственностью НЕФТЕХИМПРОЕКТ и не подлежит копированию и распространению без его согласия.

This document is the property of NEFTEKHIMPROEKT and shall not be disclosed to others or reproduced in any manner without its permission.

[illegible]

						60562/17-35-ЭМ-05-ОЛ-011			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Исполнил Ву	Волчанина		12.2020	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ 0,38 кВ ЩУО			Стадия/Stage	Лист/ Page	Листов/Amount
Проверил Checked by	Смирнов		12.2020				Р	1	2
Н. контроль. Norm Contr.	Вълчева		12.2020				НЕФТЕХИМПРОЕКТ NEFTECHIMPROEKT		
Нач. Отдела Chief of depart.	Наумов		12.2020						
Дир. проекта Project manager	Мавляшин		12.2020						

НЕФТЕХИМПРОЕКТ NEFTECHIMPROEKT		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ SPECIFICATION				ОЛ SP	
1 ПОЗИЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ EQUIPMENT ITEM		ЩУО. Щит управления рабочим освещением					
2 ОБЩИЕ ДАННЫЕ GENERAL NOTIONS	НОРМЫ STANDARDS		ПРАВИЛА CODES				
	ЗАКАЗ ORDER		ИЗГОТОВИТЕЛЬ MANUFACTURER				
	УСТАНОВКА INSTALLATION		ВНУТРЕННЯЯ INDOORS		НАРУЖНАЯ OUTDOORS		
	Т° ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ AMBIENT TEMPERATURE		+5/+40 °C		ВЛАЖНОСТЬ HUMIDITY		83/54 %
	СЕЙСМИЧНОСТЬ ПО ШКАЛЕ MSK-64 SEISMICITY BY SCALE MSK-64		БАЛЛ POINT		9		
7 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩИТКА GENERAL CHARACTERISTICS OF SWITCHBOARD	ОБСЛУЖИВАНИЕ: MAINTENANCE:		ПЕРЕДНЕЕ FRONT		<input checked="" type="checkbox"/>		
	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЩИТКА: SWITCHBOARD ARRANGEMENT:		НАВЕСНОЕ HINGED		<input checked="" type="checkbox"/>		
	ВВОД ПИТАНИЯ: POWER SUPPLY:		ВВОД КАБЕЛЕЙ СВЕРХУ CABLE INPUT TOP		СНИЗУ BOTTOM		<input type="checkbox"/>
	КОЛ-ВО ВВОДОВ INPUT NUMBER		ОДИН ONE		ДВА TWO		<input type="checkbox"/>
	ПИТАЮЩИЕ КАБЕЛИ POWER CABLES		БРОНИРОВАННЫЕ ARMORED		НЕБРОНИРОВАННЫЕ NON ARMORED		<input checked="" type="checkbox"/>
	ДИАМЕТР ВВОДНОГО КАБЕЛЯ, мм INPUT CABLE DIAMETER, mm		18-21		СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, мм ² CABLE SIZE, mm ²		5x4
	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: PROTECTION DEGREE:		IP41		МАРКИРОВКА ВЗРЫВООЗАЩИТЫ EXPLOSION PROOFNESS		-
	ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ GROUNDING BUS		ДА YES		НЕТ NO		<input type="checkbox"/>
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГЛУХОЕ DEAD GROUNDING		<input checked="" type="checkbox"/>		ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ INSULATED NEUTRAL		<input type="checkbox"/>
	15 ВВОДНОЙ АВТОМАТ INPUT CIRCUIT-BREAKER	ВВОДНОЙ АВТОМАТ ТРЁХПОЛЮСНЫЙ INPUT CIRCUIT-BREAKER, THREE-POLES		<input checked="" type="checkbox"/>			
СЕТЬ НАПРЯЖЕНИЯ, В V NETWORK VOLTAGE, V		~380±10%		ЧАСТОТА, Гц FREQUENCY, HZ	50±0,8%		
РАСЦЕПИТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ RELEASE COMBINED		<input checked="" type="checkbox"/>		ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ELEKTROMAGNETIC		<input type="checkbox"/>	
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АВТОМАТА, А INPUT CIRCUIT-BREAKER RATED CURRENT, A		-		РАСЦЕПИТЕЛЬ, А RELEASE, A		-	
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: PROTECTION DEGREE:		IP41					
ОБСЛУЖИВАНИЕ РУЧНОЕ MAINTENANCE MANUAL		<input checked="" type="checkbox"/>		ДИСТАНЦИОННОЕ REMOTE		<input type="checkbox"/>	
УСТАНОВКА АВТОМАТА (ВЫВОД РУЧКИ НА ДВЕРЦУ ШКАФА) CIRCUIT-BREAKER INSTALLATION (HANDLE ON THE CABINET DOOR)		<input type="checkbox"/>		ИНДИКАЦИЯ INDIKATION		<input checked="" type="checkbox"/>	
22 ОТХОДЯЩИЕ ЛИНИИ OUTGOING LINES	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ЛИНИИ, В CIRCUIT-BREAKER ON LINE, V		~220±10%		ЧАСТОТА, Гц FREQUENCY, HZ	50±0,8%	
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АВТОМАТА, А CIRCUIT-BREAKER RATED CURRENT, A		10		РАСЦЕПИТЕЛЬ, А RELEASE, A	10	
	КОЛИЧЕСТВО ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ВСЕГО (ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ) NUMBER OF CIRCUIT-BREAKERS, IN ALL (OUTGOING LINES)		2		В Т.Ч. РЕЗЕРВНЫХ INCLUDING RESERVE	1	
	РАСЦЕПИТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ RELEASE COMBINED		<input checked="" type="checkbox"/>		ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ELEKTROMAGNETIC		<input type="checkbox"/>
	ДИАМЕТР ОТХОДЯЩЕГО КАБЕЛЯ, мм OUTGOING CABLE DIAMETER, mm		10,5-14,5		СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, мм ² CABLE SIZE, mm ²		5x2,5
	ОТХОДЯЩИЕ КАБЕЛИ OUTGOING		БРОНИРОВАННЫЕ ARMORED		НЕБРОНИРОВАННЫЕ OPEN		<input type="checkbox"/>
	ВЫВОД КАБЕЛЯ ВВЕРХ CABLE OUTPUT		ВВЕРХ TOP		ВНИЗ BOTTOM		<input type="checkbox"/>
	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ АВТ CIRCUIT-BREAKER PROT		IP20				
	ОБСЛУЖИВАНИЕ РУЧНОЕ MAINTENANCE MANUAL		<input checked="" type="checkbox"/>		ДИСТАНЦИОННОЕ REMOTE		<input type="checkbox"/>
	УСТАНОВКА АВТОМАТА (ВЫВОД РУЧКИ НА ДВЕРЦУ ШКАФА) CIRCUIT-BREAKER INSTALLATION (HANDLE ON THE CABINET DOOR)		<input type="checkbox"/>		ИНДИКАЦИЯ INDIKATION		<input type="checkbox"/>
	ГАБАРИТЫ ШКАФА** CABINET DIMENSIONS**		БЕС** WEIGHT**				
	34 ПРИМЕЧАНИЯ: NOTES:		** — ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ ОБОРУДОВАНИЯ ** — COMPLETE BY EQUIPMENT SUPPLIER				

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО «АФИПСКИЙ НПХ»
21.02.2022
ЗАМ. ТЕХ. ДИР. РАБО РАЗВИТИЮ
А.С. УЛЬЯНОВСКИЙ

ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ 0.38 кВ ЩУО	60562/17-35-ЭМ-05-ОЛ-011	Лист 2	Изм.
---	--------------------------	-----------	------